— Przewód zasilający HDGs 750V, ilość żył i przekrój w.g oznaczenia
— — Przewód czujnikowy –na wyposażeniu czujnika 2,0m dodatkowo przedłuzyc w.g. potrzeb
— · — Przewód sygnalizacyjno–sterowniczy

RT – Przewód zasilający HDGs 750V, 3x2,5mm2 z TZP istniejącej

ZT – Przewód HDGs 750V, 3x1mm2 z RT
PTa – Przewód HDGs 750V, 3x1,5mm2 z RT
PTb – Przewód HDGs 750V, 3x1,5mm2 z RT
PTas – Przewód LYCY 750V, 5x1,0mm2 z RT
PTbs – Przewód LYCY 750V, 5x1,0mm2 z RT
Tt – Przewód czujnikowy z RT

ZSC – Przewód zasilający HDGs 750V, 3x1,5mm2 z TZP istniejącej



204 Zawór klapowy między kołnierzowy z przekładnią DN100 PN16 – 8 szt.
205 Zawór zwrotny kołnierzowy sprężynowy DN 100 PN 16 – 2 szt.
206 Filtr siatkowy kołnierzowy DN 100 PN 16 – 1 szt.
ZT 207 Zawór trójdrogowy z siłownikiem 230 V DN 80 – 1 szt.
PTa,b 208 Pompa elektroniczna V=25 m3/h, H= 140 kPa – 2 szt. 230V, max. 1,65kW
209 Ciepłomierz ultradźwiękowy DN65 przepływ nominalny 25m3/h – 1 szt.
210 Zawór nadmiarowo upustowy Dn25 zakres nastawy 0,05 –0,5 bar – 1 szt.
ZSC 211 Układ stabilizacji ciśnienia ze zbiornikiem 3000 dm3 – kpl.
RT 212 Regulator obiegu ciepła technologicznego –sterowanie pomp i zaworu.

neon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl
Częstochowa ul. Bór 180
42–200 Częstochowa
tel/fax + 48 34 3245161

Inwestor:	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chalubińskiego 7, 67–100 Nowa Sól				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Elektryczna				
Temat:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZABUDOWĄ ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG O DO 10M3 NA DZIAŁCE I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EWID. NR 188/90				
Opracował:					
Projektował:	mgr inz. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	IX.2020	
Sprawdził:	mgr inz. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	IX.2020	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA POMP CIEPŁA TECHNOLOG. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA I STEROWANIA				Skala: %	Nr rysunku: E–2